

Multifunktions-Zeitschalter CS3-16



Artikel Nr.: N6010

Multifunktions-Zeitschalter CS3-16

Multifunktions-Relais mit hoher Belastbarkeit zur zeitlichen Steuerung von ohmschen und induktiven Lasten, wie z.B. Glühlampen, Lüfter, Motoren usw. Acht verschiedene, einstellbare Funktionen ermöglichen unzählige Einsatzbereiche.

Funktionen:- Zeitschaltung mit Möglichkeit der Unterbrechung: Sofortiges Einschalten und Zeitablauf nach Tastendruck. Durch erneuten Tastendruck während des eingestellten Zeitablaufs erfolgt die vorzeitige Abschaltung.- Verzögertes Ausschalten: Sofortiges Einschalten und Zeitablauf nach Tastendruck. Abschaltung nach eingestelltem Zeitablauf.- Zeit-Aufsummierung: Die eingestellte Ausschaltzeit wird mit jedem weiteren Tastendruck aufsummiert. Beim 6. Drücken wird die Zeit zurückgesetzt. Ein Tastendruck über 3 Sekunden schaltet vorzeitig ab.- Verzögertes Ausschalten nach Tastendruck: Sofortiges Einschalten nach Tastendruck. Zeitablauf erst nach loslassen des Tasters.- Stromstoss-Funktion: Einschalten per Tastendruck. Ausschalten durch erneuten Tastendruck. Die Dauer des Tastendrucks ist nicht entscheidend- Verzögertes Einschalten: Nach Tastendruck beginnt die eingestellte Zeit zu laufen. Nach Zeitablauf erfolgt die Einschaltung. Vorgang dauert bis zur Tastenfreigabe an.- Verzögerte Ein- und Ausschaltung: Nach Tastendruck beginnt die eingestellte Zeit zu laufen. Nach Zeitablauf erfolgt die Einschaltung. Nach Tastenfreigabe erfolgt die Ausschaltung mit gleicher Zeiteinstellung wie der Einschaltvorgang.-Blinker: Bei andauerndem Tastendruck erfolgt das Ein-/Ausschalten im eingestellten Zeitintervall.
Technische Daten:- Betriebsspannung 230 V~ Schaltstrom max. 16 A (Maximale Schaltleistungen: Glühlampe 2000 W, Leuchtstofflampe 750 W, Energiesparlampe 500 W, Motor 900 W)- Relais-Schaltelement- 230 V~ Tast- oder Schaltimpuls- Zeit einstellbar von 0,5 Sekunden ... 20 Stunden (8 Schaltstellungen zur Grobeinstellung und Potentiometer zur Feineinstellung) - montierbar in Schalterdose- 4-poliger Anschluss (L/N/Impuls/Last)- 2 Status-LEDsMaße (BxHxT): 46x50x28 mm.Lieferumfang: Multifunktions-Zeitrelais, Anleitung.

Preis : 22.45 EUR