

1-Kanal-Empfänger HT1E



Model : HT1E
1-Kanal-Empfänger HT1E

Features:

Der 1-Kanal-Empfänger HT1E wurde für eine abhörsichere und manipulationsfreie Fernsteuerung entwickelt. Die Verbindung zwischen einem Sender (HT8S und HT5S) und dem Empfänger wird durch das anerkannte AES128-Verfahren verschlüsselt und enthält einen so genannten „Rolling-Code“, dieser macht jedes versendete Paket zum Empfänger einmalig und nicht wiederholbar. Der lernbare Empfänger ermöglicht den Betrieb von bis zu 32 verschiedenen Handsendern, die in den Empfänger mittels Tastendruck einprogrammiert werden können.

Anwendungsbereiche:

- Öffnen und Schließen von Dach und Hallenfenstern, Markisen
- Ansteuern von Türen, Tore oder Schrankenanlagen
- Schaltungen von Pumpen, Klima und Bewässerungsanlagen
- Steuerung von elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen

Vorteile:

Ideal geeignet zum drahtlosen Schalten von fast allen elektronischen Anlagen in Haus, Garten, Büro oder Werkstatt

Sicherheitscodierung
"Rolling Code" höchster Sicherheitsstandard

Datenerhalt auch bei Stromausfall

Betriebsart: Tast- oder Rastfunktion (einstellbar)

Ausgänge: 1 x Relaisausgang (potentialfrei)

Technische Daten: Betriebsspannung: 12V

=Stromaufnahme: max. 80mA Betriebsfrequenz:

868,35MHz Betriebsart: Tastfunktion oder

Rastfunktion Nachlaufzeit der Relais: 200ms Ausgänge:

1 x Relaisausgang (potentialfrei) Maximale Anschlusslast:

230VAC/5A oder 24VDC/5A

[Download Beschreibung](#)

Price : 29.95 EUR