

JT-JDS6600-LITE

Signalgenerator



Das JT-JDS6600-Lite ist ein 2-Kanal-Signalgenerator mit einer zusätzlichen Frequenzzählfunktion. Es hat viele Ausgabeformen und ein 2,4 Zoll-TFT-Farbdisplay.

HAUPTMERKMALE

Kanäle	2 Kanal Generator 1 Kanal Frequenzzähler
Frequenzbereiche	
Messbereich	0 - 100 MHz
Sinus	0 - 15 MHz
Rechteck, Dreieck	0 - 15 MHz
TTL, Puls	0 - 6 MHz
Wellenformen	Sinus, Rechteck, Dreieck, Halbwelle, Welle, Exponentieller Anstieg und weitere
Frequenzgenauigkeit	± 20 ppm
Frequenzstabilität	± 1 ppm/3h
Abtastrate	266 MSa/s
Abmessungen	194 x 178 x 69
Lieferumfang	Generator, BNC Signalklemmen, Netzteil

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Display	2,4 Zoll-TFT-Farb- LCD
Vertikale Wellenauflösung	14 bits
Amplitudenbereich	<10MHz: 0-20 VPP >10 MHz: 0-10 VPP
Amplitudenauflösung	1 mV
Amplitudenstabilität	$\pm 5\%$ /5h
Amplitudenebenheit	<10MHz: $\pm 5\%$ >10 MHz: $\pm 10\%$
Impedanz des Outputs	50 Ω $\pm 10\%$

WEITERE DETAILS

Artikelnummer	JT-JDS6600-lite
EAN	4250236817064
Zolltarifnummer	85432000